

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **3**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **3**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27 33 13 120-034-99856433-2019

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ101.RU.C04964**

Срок действия сертификата по: **25.12.2025**

ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: **8535900008**

ОКПД2: **27.33.13.130**

Наконечник болтовой 2НБВ 35 кВ

ТУ 27 33 13 120-034-99856433-2019

ПАСПОРТ

ЗЭТА.010.542.000-04 ПС



Новосибирская область, Краснообск г. 2025 г.

1. Назначение

1.1. Наконечники типа НБВ – это устройства для разборного контактного соединения с гнездовым выводом в соответствии с ГОСТ 10434-82. Наконечники НБВ изготовлены из алюминиевого сплава с защитным покрытием, со срывными болтами расположенными в два ряда, изготовленными из алюминиевого сплава. Предназначены для оконцевания диапазона сечений жил кабелей I или II класса по ГОСТ 22483-2012, для силовых кабелей с разным типом изоляции, для напряжения до 35 кВ.

2. Технические характеристики

- 2.1 Габаритные и присоединительные размеры указаны на Рисунке 1 и в Таблице 1.
- 2.2 Климатическое исполнение УХЛ 1,5.
- 2.3 Защитное гальваническое покрытие.
- 2.4 Напряжение эксплуатации: до 35 кВ.
- 2.5 Материал корпуса: сплав АД35Т1.
- 2.6 Материал болтов: сплав Д16Т1.
- 2.7 Состоит из: срывные болты (1), корпус (2).
- 2.8 Рекомендации по монтажу и эксплуатации:
- 2.8.1 Снимите изоляцию с жилы на расстоянии J.
- 2.8.2 Зачистите жилу металлической щёткой что бы снять оксидную плёнку.
- 2.8.3 При монтаже на медную жилу кабеля допускается использовать электропроводящую смазку типа ЭПС-98 или другую с аналогичными свойствами, для дополнительной стабилизации переходного сопротивления.
- 2.8.4 Установите жилу в корпус и затяните болты от руки.
- 2.8.5 Произведите затяжку болтов до срыва головки, первым затягивается болт дальний от лопатки.
- 2.8.6 Рекомендуются герметизировать соединение, во избежание попадания влаги, окисления и нарушения контактного соединения.




Таблица 1

Артикул	Наименование	Диапазон сечений жилы, мм2	Момент срыва болтов, Н*м	D	d1	d2	J	L	S	F	N
zeta10562		25-50	20-26	10.5	10	19	32	67	8	9.5	12
zeta10563	2НБВ-2-101	70-120	30-34	12,5	14	27	48	102	10	14	17
zeta10564	2НБВ-2-103	70-120	30-34	16.5	14	27	48	102	10	14	17
zeta10565	2НБВ-3-101	150-240	49-52/56-60	12,5	20	37	60	118	13	18	22
zeta10566	2НБВ-3-103	150-240	49-52/56-60	16.5	20	37	60	118	13	18	22

Расшифровка обозначения элемента

Х НБВ-Х-XXX

